

Comfion radiobesturingseenheid

Art.-Nr. FUBE80000



- Bedieningspaneel voor in-/uitschakelen en statusweergave van het Comfion-alarmsysteem
- Inschakelen, uitschakelen en gedeeltelijk inschakelen door middel van een numerieke code; schakelen van deelzones, apart van het eigenlijke woongedeelte / hoofgebouw
- Touch-gebruikersinterface met verlicht toetsenveld: Naderingssensor activeert apparaat en knoppenverlichting; licht-/helderheidssensor past de achtergrondverlichting dynamisch aan de lichtsituatie aan
- Paniek- of overvalalarm: Onmiddellijk alarm slaan met een ingestelde dreigingscode
- Weergave van de systeemstatus via gekleurde status-LED's (ingeschakeld / uitgeschakeld / gedeeltelijk ingeschakeld / systeembericht), storingen worden eveneens weergegeven
- Draadloos bedieningspaneel voor draadloze installatie en flexibele montage zonder andere bouwtechnische maatregelen
- Veilige draadloze verbinding tussen Comfion-alarmcentrale en bedieningseenheid, met een groot bereik tot 1000 m (vrij veld) en sterke manipulatie-/gegevensbeveiliging zoals bij online bankieren (AES128-encryptie)
- Onderhoudsvriendelijke draadloze component, batterij gaat tot 2 jaar mee
- Mechanische sabotagebeveiliging tegen opening en demontage
- EN50131 Graad 2-gecertificeerd

Onmiddellijk alarm in geval van nood, onafhankelijk van smartphone of afstandsbediening: het draadloze Comfion-bedieningspaneel.

Draadloos bedieningspaneel als bedieningscentrale

Gebruikers hoeven niet bij de centrale te zijn om het alarmsysteem te bedienen. Alle functies kunnen eenvoudig

Comfion radiobesturingseenheid

Art.-Nr. FUBE80000

en gemakkelijk worden bediend vanaf het bedieningspaneel. Het wandpaneel wordt daarvoor gemonteerd in de entree of woonkamer.

In het dagelijks leven: eenvoudige, veilige bediening

Het inschakelen/uitschakelen van het Comfion alarmsysteem gaat snel en eenvoudig door het invoeren van een pincode. Met de respectievelijk geprogrammeerde in- en uitgangsvertraging om het huis te verlaten en te betreden zonder een vals alarm te veroorzaken.

In noodgevallen: Direct alarm

Het bedieningspaneel fungeert als noodalarmzuil, wanneer er snel iets moet gebeuren en smartphone noch afstandsbediening bij de hand zijn. Een paniek- of overvalalarm kan worden geactiveerd met een vooraf ingestelde dreigingscode, luid of zacht, afhankelijk van de programmering. Er is ook een apart signaalgever (sirene) geïntegreerd in het bedieningspaneel.

Statusweergave: duidelijk en begrijpelijk

De systeemstatus kan onmiddellijk in één oogopslag worden afgelezen op het gekleurde LED-display: of het alarmsysteem geactiveerd of gedeactiveerd is of dat er een systeemmelding is (onderhoud).

In de woonkamer: elegant en discreet

Het bedieningspaneel met verlicht aanraaktoetsenveld past onopvallend in elke woonomgeving. De verlichting wordt uitgeschakeld in de inactieve modus (naderingssensor), wat ook de batterijlevensduur ontziet.

Eenvoudige installatie

De draadloze component op batterijen is eenvoudig te installeren zonder kabels te hoeven installeren.

Comfion radiobesturingseenheid

Art.-Nr. FUBE80000

Technische gegevens

Afmetingen	93 x 95 x 29mm
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	3
Batterij - maximale levensduur van de batterij	2jaren
Batterij - type	AA (LR6) alkaline, 1.5V
Behuizingmateriaal	Kunststof
Breedte	95mm
Brutogewicht	0,21kg
Certificeringen	EN 50131 Graad 2
Compatibel met	Comfion
Diepte	29mm
Display	Status-LED, bedieningspaneel
EN	Graad 2
Hoogte	95mm
Lezertype	Toegangscode 4-cijferig (10.000)
Max. bedrijfstemperatuur	40°C

Max. luchtvochtigheid	85%
Max. ontvangstbereik (vrij veld)	1.000m
Max. zendbereik (vrij veld)	1.000m
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10°C
Modulatie	2FSK
Nettogewicht	0,14kg
Radiofrequentie	868MHz
Sabotagebeveiliging	Ja
Spanningsbewaking	Ja
Veiligheidsgraad	2
Zendvermogen	25mW