

# Comfion draadloze afstandsbediening

Art.-Nr. FUBE80010



- Draadloze mini-afstandsbediening voor het in- en uitschakelen van de draadloze Comfion-alarmcentrale, klein en handig als sleutelhanger
- Met 3 vrij programmeerbare knoppen voor in-/uitschakelen of omschakelen van eerder ingestelde huisautomatiseringsscenario's zoals "Coming Home"
- Meerkleurige status-LED geeft in één oogopslag informatie over het commando dat wordt uitgevoerd (geactiveerd, gedeactiveerd, gedeeltelijk geactiveerd, storing)
- Veilige draadloze verbinding met de Comfion-alarmcentrale, met een bereik tot 300 m (vrij veld) en sterke manipulatie-/gegevensbeveiliging zoals bij online bankieren (AES128-encryptie)
- Onderhoudsvriendelijke draadloze component, batterij gaat tot 1 jaar mee
- Mini-handzender of draadloze sleutel, zo klein als een muntstuk

Alarmsysteem bedienen, de status controleren en een alarm activeren in geval van nood: met de afstandsbediening in sleutelhangerformaat.

**Minihandzender altijd bij de hand**

De kleine afstandsbediening is erg praktisch voor het in- en uitschakelen van het Comfion-alarmsysteem wanneer u thuis aankomt of vertrekt. De handzender ter grootte van een muntstuk dient ook als sleutelhanger.

**Drie vrij programmeerbare knoppen**

Drie knoppen kunnen individueel worden toegewezen op de afstandsbediening: bijvoorbeeld voor activering, deactivering en "interne activering" (systeem ingeschakeld, bewoners in huis), of voor huisautomatisering

# Comfion draadloze afstandsbediening

Art.-Nr. FUBE80010

---

(garagedeur, lichtregeling, smart-home-scenario). De knoppen worden geprogrammeerd door de vakdealer/installateur.

Duidelijk te begrijpen, meerkleurige status-LED

De meerkleurige status-LED geeft duidelijk aan wanneer de status van het systeem gewijzigd is (geactiveerd, gedeactiveerd, gedeeltelijk geactiveerd, storing). De status kan ook op elk moment worden opgevraagd door op een knop te drukken.

Snelle hulp in een noodgevallen

De paniekknop activeert een onmiddellijk overvalalarm, bijvoorbeeld als het alarmsysteem verbonden is met een meldkamer voor noodoproepen en services.

Veilige radiotechniek en 300 m bereik

De draadloze verbinding is veilig versleuteld (AES128 zoals bij online bankieren) en daarmee robuust beschermd tegen manipulatie. Het bereik van de zender bedraagt tot 300 m (vrij veld), waardoor bediening op afstand mogelijk is (tuin, oprit) ook in het geval van gebouwstructuren die radiosignalen verstoren.

Installatie en onderhoud door de vakdealer/installateur

De installateur/dealer programmeert de knoppen en installeert latere updates via toegang op afstand.

# Comfion draadloze afstandsbediening

Art.-Nr. FUBE80010

## Technische gegevens

Afmetingen	40 x 10mm
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	1
Batterij - maximale levensduur van de batterij	1jaren
Batterij - type	CR2032
Behuizingmateriaal	Kunststof
Breedte	40mm
Brutogewicht	0,012kg
Certificeringen	EN 50131 Graad 2
Compatibel met	Comfion
Display	LED
EN	Graad 2

Hoogte	10mm
Max. ontvangstbereik (vrij veld)	300m
Max. zendbereik (vrij veld)	300m
Milieuklasse	II
Modulatie	2FSK
Radiofrequentie	868MHz
Sabotagebeveiliging	Nee
Spanningsbewaking	Ja
Veiligheidsgraad	2
Zendvermogen	25mW